

Drugi kolokvijum

PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA

- P1** a) Formulisati teoremu odabiranja. Objasniti značaj i oblasti primene. (3p)
 b) Digitalni signal protoka $V_b=5\text{Mb/s}$ prenosi se polarnim NRZ kodom. Odrediti trajanje intervala signalizacije i potreban opseg učestanosti za prenos signala (po kriteriju prve nule u spektru). Koliko ovi parametri iznosi ako se signal prenosi M-arnim NRZ signaliriranjem sa $M = 4$ nivoa? (3p)

- P2** a) Pojam modulacije. Opisati AM2BO modulacioni postupak i nacrtati blok šemu sistema za prenos. (3p) b) Audio signal maksimalne učestanosti u spektru $f_m=20\text{kHz}$ potrebno je preneti kroz radio kanal ograničen na opseg od 420kHz do 460kHz , koji ima osobine idealnog filtra propusnika opsega učestanosti. Odrediti parametre pri prenosu signala primenom AM2BO. (2p)

Z1. Dat je signal $x(t)$ koga čini periodična unipolarna povorka pravougaonih impulsa periode $T=1\text{ms}$, vremena trajanja impulsa $\tau = 0.25\text{ms}$ i amplitude $U=1\text{V}$. Vreme pocetka impulsa je $t_0=-\tau/2$. Poznato da je dvostrani spektar povorke pravougaonih impulsa opisan izrazom

$$X_n = \frac{U\tau}{T} \frac{\sin(\pi n \tau/T)}{\pi n \tau/T}$$

- a) Nacrtati oblik amplitudskog spektra signala $x(t)$ u opsegu učestanosti do 8kHz . Koliko se spektralnih komponenti nalazi u opsegu od 2.8kHz do 7.2kHz (navesti učestanost svake komponente)? Napisati izraz za ukupnu snagu komponenata koje se nalaze u ovom opsegu. (3p)
 b) Odrediti srednju snagu signala $x(t)$, kao i srednju snagu signala $y(t)$ koji se dobija propuštanjem signala $x(t)$ kroz filter propusnik niskih učestanosti (NF), čija je amplitudska karakteristika (3p)

$$|H_{NF}(jf)| = \begin{cases} 1, & f_N \leq 2.2\text{kHz} \\ 0, & \text{ostalo} \end{cases}$$

Z2. Audio signal $r(t)$ čija maksimalna učestanost u spektru iznosi 20kHz prenosi se postupkom impulsne kodne modulacije (PCM). Signal $r(t)$ se odabire učestanošću koja je 20% veća od minimalne učestanosti, određene teoremom odabiranja. Raspodela amplituda odbiraka signala je uniformna u intervalu $[-2\text{V}, +2\text{V}]$. Kvantizacija odbiraka signala je uniformna sa $q=8$ kvantizacionih nivoa.

- a) Odrediti učestanost odabiranja signala $r(t)$ i protok V_b dobijenog IKM signala. (3p)
 b) Odrediti vrednosti kvantizacionih nivoa, kao i odgovarajuće kodne reči na izlazu kodera. Kodiranje signala vrši se prostim binarnim kodom počevši od najniže kvantizacione vrednosti. (3p)
 c) Ukoliko je maksimalna dozvoljena greška kvantizacije jednaka 0.04V , odrediti minimalan potreban broj nivoa kvantizacije $q_n = 2^n$ i protok $V_{b,n}$, dobijenog digitalnog signala. (2p)

NAPOMENA: Kolokvijum traje 2h. Drugi kolokvijum se može nadoknaditi u tri termina — u januarskom, februarskom i junskom ispitnom roku.